

ViewSonic®

N4251w

LCD TV

- **User Guide**

- **Guide de l'utilisateur**

- **Guía del usuario**



ViewSonic®

Model No. : VS11502-1M

Contenidos

Información de Conformidad	1
Declaración de Cumplimiento de RoHS	2
Importantes Instrucciones de Seguridad	3
Información del Derecho de Autor	4
Registro de Producto	4
Instrucciones de Instalación de Antena	5
Limpiar el LCD TV	5

EMPEZAR

Contenidos del Paquete	6
Fixar uma TV LCD ViewSonic à parede	6
Vista Frontal del Producto	7
Vista Trasera del Producto	8
Control Remoto	9
Instalación	20
Operación Básica	25

Funciones de OSD

OPERACIÓN AVANZADA — MENÚ OSD

Menú Vídeo	28
Menú Audio	28
Menú Configuración	29
Menú TV	32
Menú VGA	33

OPERACIÓN AVANZADA— CONTROL REMOTO

PIP/POP	34
---------------	----

Otras Informaciones

Especificaciones	35
Eliminación de Problemas	36
Soporte al Cliente	37
Garantía Limitada	38

Información de Conformidad

Este equipo ha sido testeado y aprobado que se conforma con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer la protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio, y si no está instalado y usado según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurriera en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, determinada por apagar y encender el equipo, se le recomienda al usuario a corregir la interferencia con una o más medidas abajo:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un receptáculo de un circuito diferente que el receptor conectado.
- Consulte el vendedor o un técnico de radio/TV.

Advertencia FCC

Para asegurar la conformidad de FCC continua, el usuario debe usar el cable de alimentación de tierra y los cables incluidos con el equipo o según la especificación. Además, cualquier cambios no autorizados o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable por la conformidad puede anular la autoridad del usuario para usar este dispositivo.

WEEE Warning

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

El símbolo mostrado a la derecha indica conformidad con la directriz residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/CE. Los productos marcados con este símbolo no podrán tirarse en la basura municipal, sino que tendrán que entregarse a los sistemas de devolución y recolección de su país o área de acuerdo con lo que dispongan las leyes locales.



Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo Hexavalente (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoeléctricos).
3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Lea todas estas instrucciones antes de usar el equipo.
2. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este equipo cerca del agua. **Advertencia:** Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
6. Limpie con un trapo suave y seco. Si se requiere más limpieza, vea “Limpiar el LCD TV” en esta guía para más instrucciones.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo según las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, cocinas, u otros dispositivos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No intente de burlar las provisiones de seguridad del enchufe polarizado o de tierra. Un enchufe polarizado lleva dos cuchillas con una más ancha que la otra. Un enchufe de tierra lleva dos cuchillas y un tercer diente de tierra. La cuchilla ancha y el tercer diente están para su seguridad. Si el enchufe no encaja en su receptáculo, consulte un electricista para reemplazarlo.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchadas, especialmente el enchufe, y el punto donde sale de equipo. Asegúrese de que el receptáculo de alimentación esté ubicada cerca del equipo para el fácil acceso.
11. Solo use añadiduras/accesorios especificados por el fabricante.
12.  Use solamente con un carrito, estante, trípode, soporte, o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado al mover el conjunto de carrito/aparato para evitar que se caigan.
13. Desenchufe este equipo cuando no se lo usa por un tiempo prolongado.
14. Pase todos los servicios al personal calificado. Se requiere reparación cuando el aparato ha sido dañado en alguna manera, como: si el enchufe o cable de alimentación está dañado, si entró líquido u objeto en el aparato, si se expuso el aparato en la lluvia o humedad, o si el aparato no funciona normalmente, o se ha caído.
15. Este producto es solamente para realizar la función útil de entretenimiento, pero no incluye las tareas de muestra visual.

Información del Derecho de Autor

Derecho de autor © ViewSonic® Corporation, 2006. Todos los Derechos Reservados. ViewSonic, el logo de tres aves, OnView, ViewMatch, y ViewMeter son marcas comerciales registradas de la ViewSonic Corporation.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no será responsable por los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí; ni por los daños incidentales o consecuentes resultados de la provisión de este material, ni el rendimiento o uso de este producto.

Con el interés de mejorar el producto continuamente, ViewSonic Corporation reserva el derecho para cambiar las especificaciones de producto sin aviso. La información en este documento puede cambiar sin aviso.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida, o transmitida por los medios, para cualquier propósito sin el permiso escrito previo de ViewSonic Corporation.

Registro de Producto

Para satisfacer sus necesidades en el futuro, y para recibir información adicional cuando se la disponga, registre su producto en el sitio web: : www.viewsonic.com

Para su registro	
Nombre de Producto:	N4251w ViewSonic LCD TV
Número de Modelo :	VS11502-1M
Número de Documento :	N4251w-1M_UG_SPN Rev. 1A 08-30-06
Número Serial :	_____
Fecha de Compra :	_____

Desechar el producto

ViewSonic se preocupa por la preservación de nuestro ambiente. Favor deseche este producto debidamente cuando termina su vida útil. La empresa de desechos local puede darle información sobre la disposición apropiada.

La lámpara en este producto contiene mercurio. Favor deséchela debidamente según las leyes ambientales de su país.

Instrucciones de Instalación de Antena

1. Antena Externa de tierra


Si está conectado una antena externa o sistema de cable al producto, asegúrese de que la antena o sistema de cable sea de tierra para que se proteja de las descargas de voltaje y cargas estáticas acumuladas. El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, provee información con respecto al palo de tierra y la estructura de soporte, de tierra del cable a una unidad de descarga de antena, conexión a los electrodos de tierra, y los requisitos para el electrodo de tierra.

2. Tormenta eléctrica

Para la protección adicional para este producto durante una tormenta, o cuando se lo deja sin cuidado o uso por un tiempo prolongado, desenchufelo del receptáculo de pared y desconecte la antena o el sistema de cable. Así prevendrá el daño al producto debido a la tormenta y las descargas de cable. No desconecte la antena o el cable de alimentación cuando hay muchos relámpagos mientras sostiene el cable, que causaría daños, apague su LCD TV y espera hasta que pase la tormenta.

3. Líneas de alimentación

Un sistema de antena externa no debe ubicarse cerca de las líneas de alimentación u otros circuitos eléctricos o de alimentación, o donde puede caer en dichos cables. Al instalar una antena externa, se debe prestar mucha atención para no tocar estos cables, como el contacto con ellos puede ser fatal.



Limpiar el LCD TV

- Asegúrese de que el LCD TV está apagado
- Nunca rocíe líquido directamente en la pantalla o su caja

Para limpiar la pantalla:

1. Fregue la pantalla con un trapo limpio, suave, sin hilas. Este quita el polvo y otras partículas.
2. Si aún no está limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador de vidrio sin amoníaco, sin alcohol en un trapo limpio, suave, sin hilas y fregue la pantalla.

Para limpiar la caja:

1. Use un trapo suave y seco
2. Si aún no está limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador de vidrio sin amoníaco, sin alcohol en un trapo limpio, suave, sin hilas y fregue la pantalla.

Negador de responsabilidad:

ViewSonic® no recomienda uso de limpiadores a base de amoníaco o alcohol en la pantalla del LCD TV o la caja. Algunos limpiadores químicos causan daño a la pantalla y/o la caja del LCD TV. ViewSonic no será responsable por daños resultantes de estos limpiadores.

EMPEZAR

Felicidades por su compra de un ViewSonic® LCD TV.

¡IMPORTANTE! *Guarde la caja original y todo el material de embalaje para el futuro envío.*

Contenidos del paquete

Su LCD TV viene con:

- LCD TV
- Cable de alimentación
- Cable VGA
- Guía Rápida
- Control remoto con pilas
- Cable RCA A/V
- Guía del usuario ViewSonic

Fixar uma TV LCD ViewSonic à parede

Su TV LCD puede ser montada sobre una pared o colocada sobre una superficie. Antes de instalar el producto en la pared, considere las siguientes normas:

- Lea las Instrucciones importantes de seguridad situadas al inicio de este manual.
- No instale su TV en un entorno húmedo o mojado. Este equipo ha sido diseñado para uso interior.
- No lo instale cerca de fuentes de calor o fuertes campos magnéticos.
- Utilice únicamente abrazaderas de montaje en pared homologadas que soporten el peso de su TV LCD.
- Monte su TV LCD sobre un dispositivo de montaje en pared.
- Asegúrese de que existen al menos 3cm de espacio alrededor de su TV LCD para que pueda ventilar correctamente.



Para retirar la abrazadera de montaje en pared de su TV LCD con seguridad, siga los pasos siguientes:


1. Desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable que pudiera colgar de su TV LCD.
2. Coloque su TV LCD sobre una mesa o superficie de trabajo, con la pantalla orientada hacia abajo sobre una toalla o alfombra de lana situada entre la pantalla y la superficie para proteger la pantalla.
3. A través de los hoyos que se igualan con los tornillos en el soporte, hay 6 tornillos montados en el dorso del LCD TV. Afloje los 6 tornillos, y guardelos para usar en el futuro.

Utilice únicamente abrazaderas de montaje en pared homologadas por ViewSonic o su distribuidor local.

Notas:

- Si su TV LCD ha se encuentra en un soporte de superficie, necesitará retirar primero el soporte antes de montar el dispositivo sobre una pared..
- Tipo de tornillo de montaje en pared: M6 x L10

Vista Frontal del Producto



- 1 Canal posterior**
Va al canal posterior cuando la fuente es TV o selecciona un control en el menú OSD.
- 2 Canal anterior**
Va al canal anterior cuando la fuente es TV o selecciona un control en el menú OSD.
- 3 Menú**
Enciende/Apaga el menú OSD.
- 4 Subir Volumen**
Aumenta el volumen de sonido o ajusta un control resaltado en el menú OSD.
- 5 Bajar Volumen**
Reduce el volumen de sonido o ajusta un control resaltado en el menú OSD.
- 6 Ingresar**
Para resaltar un control en el menú OSD.
- 7 Interruptor Enc/Apg**
- 8 Receptor de control remoto**
- 9 Indicador LED de Encendido**




Manufacturado bajo licencia de los Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo doble D son marcas comerciales de los Dolby Laboratories.

(Solo para la fuente DTV en este modelo.)

Nota:

1. Pulse los botones **VOL+** y **MENU** simultáneamente para bloquear el interruptor, y pulse los botones **VOL+** y **MENU** otra vez para desbloquearlo.
2. Pulse los botones **VOL-** y **VOL+** simultáneamente para bloquear el menú OSD, y pulse los botones **VOL-** y **VOL+** otra vez para desbloquearlo.

Vista Trasera del Producto



- A Alimentación (entrada AC)**
Use el cable de alimentación provisto, conecte a una fuente de alimentación.
- B Entrada de TV Aire**
Conecte a la fuente NTSC o ATSC TV.
- C Entrada de TV Cable**
Conecte a la TV Cable (CATV) o Cable Digital.
- D Salida Óptica SPDIF**
Conecte este puerto a la entrada SPDIF del dispositivo A/V.
- E Terminal -3 de Entrada HDMI**
Conecte este puerto a la salida HDMI del dispositivo A/V.
- F Terminal -2 de Entrada HDMI**
Conecte este puerto a la salida HDMI del dispositivo A/V.
- G Terminal -1 de Entrada HDMI**
Conecte este puerto a la salida HDMI del dispositivo A/V.
- H Entrada de señal VGA**
Conecte este puerto a la salida VGA del PC.
- I Entrada de Vídeo Compuesto**
Conecte este puerto a la salida de vídeo compuesto del dispositivo A/V.
- J Entrada de señal YPbPr**
Conecte este puerto a la salida YPbPr del dispositivo A/V
- K Entrada S-Video**
Conecte este puerto a la salida S-Video del dispositivo A/V.
- L Entrada de Audio de señal YPbPr (izq/der)**
Conecte este puerto a los conectores de salida de audio RCA del dispositivo A/V.
- M Entrada de Audio de señal AV/ S-Video (izq/der)**
Conecte este puerto a los conectores de salida de audio RCA del dispositivo A/V.
- N Salida de Audio**
Conecte este puerto al dispositivo A/V con conectores de audio (RCA) o al amplificador de audio.
- O Entrada de Audio PC**
Conecte este puerto a la clavija de salida de línea PC.
- P Clavija de Audífonos**
Conecte este puerto a los audífonos.

Control Remoto

ESPAÑOL



Remote control button function as follow

A	SOURCES	Seleccionar fuente de entrada
B	PIP *	PIP: activar la función PIP Fuente PIP: cambiar la fuente PIP Tamaño PIP: cambia el tamaño PIP
C	Botón de número 0~9, -/100	Introducir número de canal
D	VOLVER	Vuelve al canal anterior
E	GUÍA	Muestra la guía del programa electrónico (EPG)
F	DORMIR *	Configurar cronómetro para apagar la TV
G	CC	Subtítulo
H	VOLUMEN ▲ y VOLUMEN ▼	Adjust volume
I	MUDO	Bloqueo prendido/apagado
J	MTS/SAP	Selecciona sonido Mono, Estéreo o SAP
K	ENC/APG	Alimentación prendida/apagada
L	Botones Dispositivo	Seleccionar dispositivos deseado
M	Zoom	Ajusta el tamaño de ventana
N	ANCHO *	Cambiar relación anchura y altura
O	ARRIBA/ ABAJO/ IZQUIERDA/ DERECHA/ INGRESAR	ARRIBA/ ABAJO para selección de función OSD y IZQUIERDA/ DERECHA para ajustar la función INGRESAR: ingresa la configuración de la función
P	MENÚ	ENC/APG del menú Muestra En Pantalla (OSD)
Q	CH ▲ y CH ▼	Cambiar el canal para sólo TV
R	Botón Control **	Leer/ Parada/ Pausa/ Registrar/ Delantero/ Rebobinado Botón II = Congelar Imagen
S	MOSTRAR	Muestra la información actual

Nota: PIP significa Imagen En Imagen.

* Esta función no es soportada bajo todos los modelos.

** Para usar en otro dispositivo.

Llave “por defecto”

La configuración fuera de caja “por defecto” permite el remoto controlar el TV, SBT, VCR, VPB, WMA y AUD pre-determinado.


- De acuerdo con el dispositivo deseado el modelo siguiente sera activo.

Dispositivo	Configuracion por defecto
TV	ViewSonic
DVD	Samsung
STB	RCA
VCR	Sony
VPB	ViewSonic
WMA	ViewSonic WMA-100
AUD	Sony

Nota: los códigos pre-programados están disponibles para alguns dispositivos; si la configuración por defecto no funciona, consulte la tabla pre-programada para los códigos adicionales.

Reiniciar el remoto

- Para reiniciar el remoto y introducir las configuraciones por defecto presione el botón del dispositivo deseado por aproximadamente seis segundos y introducir el código de reajuste de três dígitos **000**.
- Sustituir las pilas si las llaves del control remoto no están funcionando corretamente, esto es un procedimiento normal que indica que las pilas estan con la carga baja.



Configuración básica

1. Prenda el componente A-V que desea configurar para que sea posible testar los códigos enviando los comandos para apagar.
2. Consulte las tablas de códigos pre-programados en las páginas 14-19 y escriba el número del código listado.
3. Presione el botón para el dispositivo deseado por aproximadamente seis segundos. El LED superior será prendido e ingrese el código pre-programado. El LED parpadeará para indicar que el código pre-programado fue capturado correctamente.



Observación del código pre-programado

Registre los códigos de tres dígitos para el dispositivo:

TV	_____	VPB	_____
DVD	_____	WMA	_____
STB	_____	AUD	_____
VCR	_____	AUX	_____

Configuración de llave AUX


La llave AUX es usada para operar un TV, DVD, STB, VCR, VPB, WMAy AUD. Un cuarto digito es necesario para identificar el tipo que lallave controlará.



TV = 1	VPB = 5
DVD = 2	WMA = 6
STB = 3	AUD = 7
VCR = 4	

Por ejemplo, para controlar un reproductor DVD Sony con el código de 027 bajo la llave AUX es necesario añadir 2 en el inicio del código pre-programado creando 2027. Si el usuario desea controlar un Phillips STB con un código 006 bajo la llave AUX es necesario añadir 3 en el inicio del código pre-programado creando 3006.

Para introducir el código pre-programado presione el botón AUX por aproximadamente seis segundos. El LED superior será prendido, ingrese el código pre-programado con el primero digito para indicar el tipo de dispositivo. El LED parpadeará para indentificar que el código pre-programado fue capturado correctamente.



Tablas de código pre-programado

ViewSonic LCD TV's y Plasmas

MARCA	CÓDIGO
N1700W	001
N1300	002
N1500	003
N1750W	004
N2010	005
N2010-E	006
N2700W	007
N2750W	008
N3020W	009
N3200W	010
N3200W-E	011
VPW4255	012
VPW5500	012
N2000	014
N3000W	015

Lectores DVD -1

MARCA	CÓDIGO
Aiwa	001, 033, 051, 118
Aiba	002, 037
Apex	046, 059, 060, 062, 063, 084, 085, 086
Audiovox	119
Blaupunkt	104, 123
Bose	113, 117
Broksonic	052
Bush	003
Clarion	097
Classic	098
CyberHome	004, 005
Daewoo	006, 124, 125
Dansai	007
Denon	034, 120, 140, 141
Emerson	099, 100
Fisher	101, 121
Funai	100, 114
GE	064, 102, 146
Go Video	055, 057
Goodmans	038
GPX	103

Lectores DVD -2

Grundig	008, 009
Harman Kardon	116
Hitachi	010, 054, 115
Irradio	137
JVC	011, 039, 066, 069, 070, 071, 072
Kenwood	031, 142, 145
Koss	138
LG	012, 040, 041
Magnavox	077, 091
Marantz	130
Memorex	132
Mintek	104
Mitsubishi	133, 134, 135, 136
Mustek	013, 035
NAD	012, 099, 126
Nakamichi	105
Norcet	106, 107
Onkyo	127, 131
Oritron	108
Panasonic	014, 015, 016, 017, 032, 067, 092, 093
Phillips	018, 019, 061, 068, 078, 079, 080, 096
Pioneer	020, 083, 088
Proscan	064, 144
Qwestar	108
RCA	064, 081, 094
Sampo	109
Samsung	000, 021, 042, 047, 049, 065, 089
Sansui	111
Sanyo	023, 036, 053, 110
Scott	024
SEG	025, 043
Sharp	026, 043
Sherwood	112
Sony	027, 028, 044, 074, 075, 090, 095
Sylvania	058, 100, 122
Techwood	128
Thomson	022
Toshiba	029, 045, 048, 050, 076, 082
Yamaha	030, 092, 129, 143
Zenith	056, 139

MARCA	CÓDIGO
Akai	019
Alba	005, 006, 007
Allsat	019
Alphastar	057
Amstrad	001
Ankaro	012
Anttron	005
Apollo	005
Armastrong	010
Asat	019
Astra	010, 013
Astro	007, 008, 012, 015
AudioTon	007
Best	012
Blaupunkt	015
Brain Wave	016
BSkyB	001
Bush	006, 017
Chaparral	054
CityCom	006
Clatronic	016
Condor	012
Crown	010
Daeryung	014
Dish Network	038
DNT	014, 019
Drake	056
Echostar	014, 021, 038, 055
Einhell	005, 010
Elta	005, 012
Emme Esse	012, 017
Ep Sat	006
Eurosat	010
Eurosky	010, 012
Eurostar	010
Express Vu	038
Ferguson	006, 017, 025
Finlandia	006
Finlux	006, 013
Fuba	005, 012, 014, 015, 019
Fujitsu	052
Galaxis	012
GE	031, 040, 041
General Instruments	048, 049
GMI	010
Goodmans	006
Granada	013

Grundig	001, 006, 007, 015, 017, 024
Hanseatic	018
Hirschmann	015
Hisawa	016
Hitachi	006, 017, 053
Hughes	053
Huth	010, 016
Intertronic	010
Janeil	052
Johansson	016
JVC	045
Kathrein	015, 019, 026
KR	007
Kreiselmeier	015
Kyostar	005
Lasat	008
Lenco	005
Luxor	013
Macab	025
Manhattan	006, 008, 017
Marantz	019
Mascom	008
Maspro	006, 017
Mediamarkt	010
Medion	012, 018, 021, 022
Metronic	005, 007, 008, 028
Metz	015
Minerva	015
Mitsubishi	006, 015, 030
Morgan's	010, 019
Nikko	010
Nokia	006, 013, 017, 020
Nordmende	005, 006, 008, 025
Novis	016
Octagon	005, 007
Okano	010
Orbitech	005
Otto Versand	015
Pace	001, 006, 015, 017
Palladium	010
Panasonic	001, 006, 017, 032, 034
Panda	006
Philips	006, 011, 017, 019, 023, 029, 058
Phonotrend	006
Predki	016
Proscan	040, 041
Provision	008
Quadral	012

Quelle	015
Radio Shack	048, 049
Radiola	019
Radix	014
RCA	000, 040, 041
Realisitic	044
RFT	019
Saba	008, 017
Sabre	006
Sagem	025
Salora	013
Samsung	005, 035, 057
Satcom	016, 018
SatPartner	005, 007, 008, 016
Schneider	012, 021, 022
Seemann	010, 014
SEG	005, 009, 012, 016, 018
Siemens	015
Skymaster	018, 021, 022, 027
Sony	043, 059
Star Trak	051
Strong	005, 007, 012
STS	050
Sunstar	010
Tandberg	025
Tandy	007
Tantec	006, 017
TechniSat	014
Teco	010
Telasat	018
Telefunken	005, 017
Teleka	007, 010, 014
Telemaster	008
Telesat	018
Televes	006
Thomson	002, 003, 004, 006, 025
Thorn	006, 017
Tonna	006
Toshiba	036, 042
Triax	015
Uniden	046, 047
Unisat	010
Unitor	016
Universum	015
Visiosat	016
Vortec	005
Wewa	006
Womersat	016
Wisi	006, 014, 015
Zehnder	008, 012, 028
Zenith	033, 037, 052

Cable

MARCA	CÓDIGO
ABC	006, 067, 069, 105
Archer	072, 073
Cabletime	060
Contec	078
Eastern	079
France Telecom	061
GE	066
Gemini	080, 081
General Instrument	066, 107
Grundig	062
Hamlin	082, 083, 084, 089, 106
Hitachi	066
Jerrold	066, 080, 085, 086, 101, 105, 107
Magnavox	087
Motorola	108
NEC	068
Nokia	063
Panasonic	102, 104
Philips	064, 074, 075, 076, 077, 081, 087, 091, 092, 093
Pioneer	094, 095
Proscan	066
RCA	070, 104, 107
Realistic	072
Sagem	065
Samsung	095
Scientific Atlanta	069, 096, 097, 098
Signature	066
Sprucer	104
Starcom	080, 105
Stargate	080
Tocom	067, 085
United Cable	105
Universal	071, 072, 073
Zenith	103

VCR

MARCA	CÓDIGO
Action	102
Admiral	101, 144, 145
Aiko	127
Aiwa	005, 126
Audiovox	122
Bell & Howell	119
Broksonic	059, 105, 120
Calix	122
Canon	124, 125
Capehart	083, 138
Carver	131, 151
CCE	127, 130
Citizen	095, 121, 122, 123, 127
Colortyme	096, 117
Craig	085, 090, 104, 121, 122, 130
Curtis Mathes	077, 079, 114, 117, 121, 124, 125, 150
Daewoo	006, 007, 083, 102, 123, 126, 127, 138
Daytron	083, 102, 138
Denon	088
Dimensia	114, 150
Electrohome	090, 122
Emerson	087, 090, 105, 115, 120, 122, 123, 124, 126, 132, 140
Fisher	089, 104, 119
Fuji	116, 124
Funai	095, 126
Gerrard	126
GE	065, 079, 081, 087, 114, 121, 124, 125, 141, 150
Go Video	054, 056, 071, 072, 074, 079, 081, 085, 086
Goldstar	079, 090, 092, 117, 122
Gradiente	090, 126
Harman Kardon	117, 151
Harwood	130
Hitachi	008, 009, 053, 062, 063, 088, 128, 129, 136, 139, 141
JBL	098

JC Penney	079, 085, 088, 090, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 136
Jensen	128, 129, 139
JVC	010, 011, 040, 043, 058, 087, 088, 117, 118, 119, 139, 142
Kenwood	077, 117, 118, 119, 139, 142
KLH	130
Kodak	122, 124
LG	012, 013, 122
Lloyds	077, 095, 104
Loewe	037
Logik	085, 130
LXI	122
Magnasonic	085, 090, 102
Magnovox	069, 085, 124, 125, 131, 135
Marantz	077, 092, 117, 118, 119, 124, 131, 151
Matsushita	124
Memorex	073, 088, 090, 091, 097, 104, 119, 121, 122, 124, 126, 135, 144, 145
MGA	132, 140
MGN	079
Minolta	088, 128, 129, 136
Mitsubishi	014, 066, 068, 090, 128, 129, 132, 140, 142, 152
Montgomery Ward	144, 145
Motorola	124, 144, 145
MTC	085, 121
Multitech	121, 126, 130
NEC	077, 092, 117, 118, 119, 139, 142
Nikko	122
Noblex	121
Olympus	124
Optimus	090, 094, 122, 144, 145
Optonica	133
Orion	087, 090, 105
Panasonic	015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 037, 044, 067, 070, 085, 090, 104, 105, 124, 125, 137

Pentax	077, 088, 128, 129, 136, 141
Philips	022, 023, 024, 025, 026, 027, 076, 110, 111, 124, 131, 133, 151
Pioneer	078, 103, 118, 128, 142, 146
Portland	083, 138
Precision	102
Proscan	114, 150
Proton	085
Quasar	090, 124, 125
Radio Shack	090, 122, 133, 145
Radio Shack/Realistic	119, 121, 122, 124, 125, 126, 133, 144
Radix	122
RCA	048, 051, 078, 079, 088, 114, 115, 121, 124, 128, 129, 136, 141, 148, 149, 150
Realistic	079, 090, 094, 097, 104, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 144, 145
Ricoh	143, 147
Runco	135
Saba	038, 039
Samsung	028, 029, 057, 060, 079, 095, 107, 109, 121, 123
Sansui	085, 118, 139, 142
Sanyo	030, 052, 089, 097, 104, 119, 121, 151
Scott	090, 120, 123, 132
Sears	077, 088, 089, 090, 097, 104, 119, 122, 124, 128, 129, 136
Sharp	041, 042, 049, 050, 091, 094, 101, 133, 144, 145
Shintom	085, 116, 129, 130
Signature	144, 145
Signature 2000	097, 101
Singer	085, 124, 130, 143, 147
Sony	000, 001, 002, 003, 004, 045, 075, 080, 082, 084, 098, 099, 116, 134
STS	124, 136
Sylvania	061, 112, 124, 125, 126, 131, 132, 151

Symphonic	077, 095, 104, 126
Tandy	119
Tashiko	122
Tatung	139
Teac	126, 139, 148
Technics	124, 137
Teknika	090, 122, 124, 126
Thomson	031, 032, 035, 036, 038
Tivo	113
Toshiba	033, 034, 046, 047, 100, 102, 104, 106, 123, 128, 132, 140
Totevision	090, 121, 122
Unitec	095
Unitech	121
Vector Research	077, 117, 118, 123
Video Concepts	077, 117, 118, 123, 140
Wards	079, 090, 091, 094, 104, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 136, 144, 145, 149,
White Westinghouse	095
XR-1000	124, 126, 130
Yamaha	077, 117, 118, 119, 139
Zenith	055, 064, 090, 093, 116, 135, 143, 147

VPB

MARCA	CÓDIGO
Next Vision N4	001
Next Vision N5	002
Next Vision N5-2	006
Next Vision N5-2E	007
Next Vision N6	003
Next Vision HD10	004
Next Vision HD12	005

WMA

MARCA	CÓDIGO
WMA100	013

AUD

MARCA	CÓDIGO
Aiwa	024, 041, 063
Akai	013
Bose	039
Carver	075
Curtis Mathes	065
Denon	001, 053, 054, 059, 076
Fisher	005, 066, 068, 073
GE	030
Goodmans	013
Gradiente	086
Harman Kardon	002, 025, 052, 070
Hitachi	003, 083
JBL	025
Jensen	085
Jerrold	026, 028
JVC	004, 050, 057
Kenwood	005, 055, 058, 072, 080
Luxman	088
Marantz	042
McIntosh	082
NAD	064
Nakamichi	078
NEC	064
Nikko	087
Onkyo	006, 044, 048, 079
Optimus	065, 071
Panasonic	032, 033, 051, 056, 062, 074, 091
Philips	007, 037, 038, 040
Pioneer	008, 035, 045, 049, 065, 069
Proscan	030
Quasar	074
Radio Shack	071
RCA	029, 030, 031, 034
RCA & Dimensia	019, 020, 021, 022, 023
Roadstar	013
Saisho	013
Samsung	009
Sansui	013, 081
Sanyo	066, 068
Scientific Atlanta	027
Sharp	010, 084
Sherwood	011, 071
Sony	000, 012, 046, 060, 067
Starcom	026
Technics	014, 043, 047, 074

Thomson	015, 016
Toshiba	036
Uher	013
Yamaha	017, 018, 061, 072, 077
Zenith	089

Instalación

1. Insertar Pilas del Control Remoto



1. Quite la tapa de pila con estirar y alzar el botón en la tapa.
2. Inserte las pilas, correspondientes a las marcas (+) y (-) en el compartimiento de pila.
3. Coloque la tapa de vuelta.



PRECAUCIÓN

- Use solo las pilas AA especificadas.
- No mezcle las pilas nuevas y viejas. Puede causar grietas o escape, que resultaría en incendio o daño personal.
- Inserte las pilas según las marcas (+) y (-). Insertar las pilas equivocadas puede causar grietas o escape, que resultaría en incendio o daño personal.
- Deseche las pilas según las leyes y regulaciones locales.
- Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- Cuando se deja de usar el control remoto por un tiempo prolongado, quite las pilas.


2. Conectar antena RF o TV Cable

Asegúre de DESCONECTAR la alimentación antes de instalar su LCD TV.

- 1) **TV Aire:** Conecte el LCD TV a la antena de TV con un cable coaxial de 75-ohm. Preconfigure los canales de TV Aire en la memoria con la función **Exploración Automática** al usar un sistema de TV antena. Esta clavija de entrada de aire soporta ambos sistemas TV y DTV. Además, se pueden encontrar el sistema TV (NTSC) y el sistema DTV (ATSC) con escanear "AIRE" en la función **Exploración Automática**. (Vea la pg. 32.)




- 2) **TV Cable:** Conecte el LCD TV al cable con el cable CATV y Digital. Preconfigure los canales de TV cable en la memoria con la función **Exploración Automática** al usar un sistema TV Cable. La clavija de entrada de cable soporta ambos sistemas CATV y cable Digital. Además, se pueden encontrar el sistema CATV (TV Cable) y el sistema cable Digital (QAM libre) con escanear "Cable" en la función **Exploración Automática**. (Vea la pg. 32.)



3. Conectar a DVD/ Set Top Box

Conecte los cables Vídeo/ Audio de los dispositivos compatibles en el panel trasero del LCD TV.


1) Con cable RCA A/V:




2) Con cable S-Video:



3) Con cable YPbPr:




4) Con cable HDMI-1/ HDMI-2/ HDMI-3:



4. Conectar al Sistema de Estéreo Externo para Escuchar el Sonido de LCD TV

Conecte el terminal de salida de audio del LCD TV al terminal de Audio In del sistema de estereo (el sistema vendido por separado).




5. Conectar al Audífono

Conecte el audífono al terminal de salida de audífono del LCD TV.
(Audífono vendido por separado).




6. Conectar a un Ordenador

Conecte el cable VGA de la salida VGA del ordenador a la entrada de terminal VGA del LCD TV.




7. Entrada de Audio de PC

Conecte el cable Audio (verde) de la salida de audio de su ordenador al terminal de entrada de audio (verde) del LCD TV.




8. Conectar al Dispositivo A/V con entrada SPDIF

Conecte el cable óptico SPDIF del dispositivo A/V en el conector de salida SPDIF del LCD TV.



9. Conectar con el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación al receptáculo AC en el dorso del LCD TV, después de completar todas las instalaciones, conecte el otro extremo del cable en un receptáculo eléctrico de tierra.



Operación Básica

Para operar su LCD TV, puede usar el control remoto de TV o los botones del panel superior para seleccionar la fuente de entrada, cambiar canales, o ajustar volumen.

Encender el LCD TV

Antes de usar el LCD TV:

1. Inserte el enchufe
2. Inserte el enchufe, y el indicador LED se encenderá en rojo.

ENCENDIDO/APAGADO


Para encender/apagar el LCD TV:

Pulse el botón **POWER** debajo del LCD TV, o pulse el botón **POWER** con su control remoto para encender/apagar el TV. El indicador LED se torna verde cuando el LCD TV está encendido.

Seleccionar fuente de entrada

Para seleccionar la fuente de entrada requerida:

Pulse el botón **SOURCES** en el control remoto, Use ◀▶ para seleccionar la fuente de entrada deseada entre TV, AV, S-Video, YPbPr, HDMI1, HDMI2, HDMI3, and VGA. Para confirmar la selección, pulse **ENTER**.




Ajustar Volumen

Pulse **VOL ▲/▼** para ajustar el volumen.

Para apagar el volumen, pulse **MUTE**.

Si desea restaurar el volumen, pulse **MUTE** otra vez, o pulse **VOL ▲/▼** directamente.



MOSTRAR

Para mostrar la información actual del LCD TV:

Pulse **DISPLAY**, y el estado actual se mostrará en la pantalla. (Muestra todas o algunas informaciones de la Entrada, Canal, Resolución, Tipo de Audio, Modos de Sonido Inteligente, y Modos de Imagen Inteligente, depende cuál fuente de entrada está encendida.)



DTV Guide

Pulse el botón **GUIDE** (Guía) en el control remoto y la información de programa del canal que está viendo se mostrará en la pantalla con el contenido del programa en vivo en una ventana pequeña en la esquina izquierda inferior del panel.



Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazar arriba o abajo los canales. Cada vez que hace la pausa en un canal, la lista de programa se actualizará con el horario de programa para ese canal, y la ventana mostrará el programa en vivo para ese canal. Pulse el botón **GUIDE** (Guía) para salir de esta característica.

Selección de Canal

Pulse los botones numéricos o **CH▲/▼** para seleccionar los canales deseados.

1. En modo TV

El botón **-/100** funciona como "100".

Si el canal deseado es debajo de 100, pulse directamente los botones numéricos. Si el canal deseado excede 100, pulse el botón **-/100** primero, después los otros dos botones numéricos.

Ej: El número deseado es 8.

Pulse **0** → Pulse **8**, o Pulse **8** solamente.

Ej: El número deseado es 110.

Pulse **-/100** → pulse **1** → pulse **0**.

* Para volver al canal anterior, pulse el botón **RECALL**.

2. En modo DTV

El botón **-/100** funciona como "-". Use el botón **100/-** para seleccionar el subcanal en DTV.

Ej: El número deseado es 80-3.

Pulse **8** → pulse **0** → pulse **-/100** → pulse **3**.

※ ¿Cómo cambiar entre TV Aire y TV Cable?

Cuando está en el modo TV, vaya al "Modo Sintonizador" en el menú TV, y cambie entre Aire y Cable.

Configuración de Cronómetro de Dormir

Repetitivamente pulse el botón **SLEEP** para configurar el cronómetro de apagado. Se usa la función para apagar automáticamente el LCD TV después de expirar el tiempo preconfigurado. Hay varios tiempos para escoger— Desactiva, 30min, 60min, 90min, o 120min.

Zoom

Pulse el botón **Zoom** repetitivamente para seleccionar el tamaño de pantalla. Puede seleccionar de normal, x2, x4, x8, x16, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, and 1/2 sizes.

Wide

Pulse el botón **WIDE** repetidamente para seleccionar la proporción de aspecto de la pantalla. Puede seleccionar entre Sin escala, Normal, Entero, Ancho 1, Ancho 2, Ancho 3, 4:3, y 16:9.

Congelar Imagen

Pulse el botón **II** (Congelar) para congelar la imagen. Sin embargo, el sonido continua. Sin embargo, el sonido continua. Pulse el botón **II** otra vez para restaurar.

Subtítulo

Pulse el botón **CC** repetidamente para seleccionar los formatos de la señal de subtítulo y configurar los modos de subtítulo para los canales TV/ DTV.

Usar la función OSD

Puede usar los menús y opciones OSD para ajustar las configuraciones con el control remoto.

La operación básica es:


- Pulse **MENU** para mostrar el Menú OSD.
- Pulse **◀▶** para seleccionar el Menú más deseado.
- Use **▲▼** para seleccionar el control que desea ajustar.
- Al seleccionar el control con **Presione <ENTER>**, Pulse **ENTER** para activar la función.
- Pulse **◀▶** para ajustar o seleccionar las configuraciones.
- Pulse **MENU** para salir del menú OSD.

Funciones del OSD

OPERACIÓN AVANZADA — MENÚ OSD

Menú Vídeo — Ajustar la calidad de imagen


El Menú Vídeo está activo en todas menos la fuente de entrada VGA.



- **Contraste:** ajusta el contraste de vídeo. (der: Máx, izq: Mín).
 - **Brillo:** ajusta la luminancia de vídeo. (der: Máx, izq: Mín).
 - **Color:** ajusta el color. (der: color brillante, izq: color pálido).
 - **Tinte:** ajusta el nivel de tinte. (der: tono verdoso, izq: tono rojizo).
 - **Nitidez:** ajusta la nitidez de imagen. (der: más nítido, izq: más suave).
- * *Nota:* Para ajustar los controles arriba citados en las configuraciones de Vídeo, se debe configurar el "Modo de Imagen Smart" en "Usuario".
- **Modo de Imagen Smart:** Para seleccionar el modo imagen entre Usuario, Cine, Deporte, Vívido, y Brillo H.

Menú Audio — Para configurar la calidad y el estado de audio

El Menú Configuración está activo en todas las fuentes de entrada.



- **Bajos:** ajusta el bajo.
 - **Altos:** ajusta el tiple.
 - **Balance:** ajusta el balance de audio izquierdo y derecho.
 - **Redear:** para disfrutar el efecto de sala de concierto, seleccione **Encendido** cuando se reproduce el estéreo.
 - **Salida de Audio:** controla el ENC/APG de salida de sonido de los conectores de salida de audio RCA.
 - **Salida de Audio Digital:** Para seleccionar el formato sonido de la TV digital.
 - **Idioma de Audio Digital:** Para seleccionar el Idioma de Audio de la TV digital.
- * *Nota:* Para ajustar los controles arriba citados en las configuraciones de Audio, se debe configurar el "Mode de Sonido Smart" en "Usuario".
- **Mode de Sonido Smart:** Para seleccionar el modo sonido entre Usuario, Rock, POP, Vivo, Dance, Tecno, Clásico y Suave.


Menú Configuración — Para configurar la ventana OSD

El Menú Configuración está activo en todas las fuentes de entrada.

(Sin embargo, cuando está en la fuente de entrada VGA, no hay función “V-Chip” en el menú)




- **Idioma:** para seleccionar el idioma del OSD de INGLÉS, FRANCÉS o ESPAÑOL.
- **Padres:** para configurar el control de supervisión.
Cuando ingrese a este control, se muestra la pantalla abajo.



La contraseña predefinida en fábrica es “0000”.

Para activar el control de padres, ingrese la contraseña, pulse el botón ▼ para enfocar en la tecla **Aceptar**, y pulse **ENTER**. (seleccione **Cancelar** si desea salir)

Después de entrar, aparecerá la pantalla abajo.



Bloq. Canal: para bloquear los canales. Use ◀▶ para seleccionar el canal que desea bloquear, y pulse **ENTER** para bloquear o desbloquear.

Cambiar Contraseña: para cambiar la contraseña, pulse **ENTER** e ingrese la contraseña otra vez. Pulse **ENTER**, y aparece la siguiente pantalla.




Ingrese la nueva contraseña, use ▼ para bajar el cursor, después ingrese la nueva contraseña otra vez. Pulse **Aceptar** para confirmar o **Cancelar** para salir.

* *Nota: Recuerde su nueva contraseña después de cambiarla, Si se olvida o se pierda la contraseña, use el control remoto para ingresar "8866" para borrarla y reconfigurar una nueva.*
Borrar Todo: para borrar todos los bloqueos configurados antes, pulse **ENTER**.

Pulse **MENU** para volver a la página anterior.

- **V-Chip:** Pulse **ENTER**, y aparece la sigte. pantalla.

V-Chip es transmitido de la estación de TV para ayudar a los padres a monitorear lo que sus hijos ven. Según la configuración de fábrica, la audiencia puede todos los canales. Sin embargo, configurar el V-Chip puede bloquear los canales asignados.



La contraseña predefinida en fábrica es "0000".

Para activar el control de padres, ingrese la contraseña, pulse el botón ▼ para enfocar en la tecla **Aceptar**, y pulse **ENTER**. (seleccione **Cancelar** si desea salir)

Después de entrar, aparecerá la pantalla abajo.



Use ▲ ▼ para seleccionar el ítem opcional deseado, y pulse **ENTER**.

- **Bloquear Clasif. MPAA:** para ajustar el nivel de bloqueo de películas en los EE.UU. Puede **NINGUNO, G, PG, PG-13, R, NC-17, o X**.




Las Clasificaciones de película en los EE.UU son:

G	Audiencia General	R	Restringido
PG	Se sugiere guía de padres	NC-17	No se permite los de 17 y menor
PG-13	Se le advierte a los padres	X	Audiencia adulta solamente

Use el botón **ENTER** para bloquear o desbloquear las clasificaciones, y use **MENU** para salir.

- **Bloquear Clasif. TV:** para ajustar el nivel de bloqueo de TV en los EE.UU. Puede seleccionar **TV-Y**, **TV-Y7**, **TV-G**, **TV-PG**, **TV-14**, o **TV-MA**.



La Clasificación de TV en los EE.UU. son:

TV-Y	Todos los menores	TV-PG	Se sugiere guía de padres
TV-Y7	Dirigido a los niños mayores: este programa está diseñado para niños de 7 años y más	TV-14	Se advierte a los padres:este programa contiene algunos materiales no aptos para los niños menores de 14 años
TV-G	Audiencia General	TV-MA	Audiencia madura solamente

Use el botón **ENTER** para bloquear o desbloquear las clasificaciones, y use **MENU** para salir.

- **Clasificación de Inglés Canadiense:** para ajustar el nivel de bloqueo en la región de habla inglesa de Canadá. Puede seleccionar entre **CE_E**, **CE_C**, **CE_C8**, **CE_G**, **CE_PG**, **CE_14**, y **CE_18**.




Las Clasificaciones de TV en la región de habla inglesa de Canadá son:

CE_E	Exento	CE_PG	Guía de padres
CE_C	Niños	CE_14	Audiencia de 14 años o mayores
CE_C8	Niños de 8 años y mayores	CE_18	Programa para Adultos
CE_G	Programación general, apta para toda la audiencia		

Use el botón **ENTER** para bloquear o desbloquear las clasificaciones, y use **MENU** para salir.

- **Clasificación de Francés Canadiense:** para ajustar el nivel de bloqueo en la región de habla francesa de Canadá. Puede seleccionar entre **CF_E**, **CF_G**, **CF_8ANS**, **CF_13ANS**, **CF_16ANS**, y **CF_18ANS**.



Las Clasificaciones de TV en la región de habla francesa de Canadá son:

CF_E	Exento	CF_13ANS	Esta emisión no se apta para niños menores de 13 años
CF_G	General	CF_16ANS	Esta emisión no se apta para personas menores de 16 años
CF_8ANS	General-No recomendado para niños pequeños	CF_18ANS	Esta emisión es reservada para los adultos

Use el botón **ENTER** para bloquear o desbloquear las clasificaciones, y use **MENU** para salir.

- **Bloquear MPAA sin Clasif.:** para bloquear películas no clasificadas.
- **Bloquear TV sin Clasif.:** para bloquear programas de TV no clasificados.
- **Temp. de Color:** para seleccionar la temperatura de color de Caliente, Frío, Normal o Usuario. (si selecciona Usuario, puede ajustar el grado de R, V, A en Temp.de Color para adecuar sus preferencias personales.)
- **Zona de Horaria:** para seleccionar las Zonas de Tiempo.
- **Interruptor de OSD:** para configurar el tiempo de muestra del OSD. (5, 15, 45, y 60 segundos)
- **Restituir Memoria:** para restituir las configuraciones de fábrica.

MENÚ TV — Configuración para TV

Solamente activo en la fuente TV.



- **Tuner Mode:** para seleccionar Cable o Aire como la fuente de TV. Seleccione “Cable” si desea ver los canales de TV Cable, y seleccione “Aire” para ver los canales de TV Aire.
- **Exploración Automática:** Para autoescanear los canales TV y DTV. Pulse **ENTER** para empezar autoescanear los canales de TV y DTV. Pulse **ENTER** otra vez en cualquier momento para interrumpir el escan.



- **Añadir/Suprimir Canal:** Seleccione **Suprimir** para saltar el canal asignado, o **Añadir** para restituir el canal asignado con usar **◀▶** o **ENTER**.
 - **Nombre canal:** Pulse **ENTER** para editar un nombre para el canal asignado. Use **▲▼◀▶** para seleccionar las letras deseadas, y use la **Retroceso** para suprimir la letra. Mueva el cursor para **Aceptar** y Pulse **ENTER** para completar y guardar el nombre del canal. Para cancelar la edición, escoja **Cancelar** o salir sin pulsar **Aceptar**.
- * Nota: Cuando la fuente de entrada es DTV, “Nombre canal” no aparecerá en el Menú TV.

- **Subtítulos Digitales:** Para seleccionar los formatos de señal de subtítulo y configurar los modos de subtítulo para los canales de TV digital. (C1~C4, Service1~Service 6, o Apagado)
- **Estilo de Subtítulos Digitales** Pulse ◀▶ para seleccionar **Estilo de Subtítulos de Como Presentador o Personalizado.**

Al seleccionar **Personalizado**, use ▲▼ para seleccionar los controles deseados, ◀▶ para ajustar las configuraciones detalladas.



Tamaño de Fuente: para seleccionar un tamaño de letra de Grande, Pequeña o Mediana.

Estilo de Fuente: Para seleccionar diferente estilo de fuente de Estilo 1 a Estilo 7.

Color de la Fuente: para seleccionar un color de Negro, Blanco, Verde, Azul, Rojo, Cianico Amarillo, o Magenta.

Opacidad de la Fuente: para seleccionar la opacidad de letra de Sólido, Translúcido, o Transparente.

Color de Fondo: para seleccionar el color de fondo.


Opacidad de la Fondo: para seleccionar la opacidad de fondo.

Opacidad de la Ventana: para seleccionar la opacidad de ventana.

Color de Ventana: para seleccionar el color de ventana.

Menú VGA — Configuración para el ordenador

Solamente activo en las fuentes de VGA.



- **Ajuste Automático:** Pulse **ENTER** para ajustar la posición horizontal, posición vertical, afinar y Tamaño H de la imagen.
- **Contraste:** ajusta el contraste del vídeo.
- **Brillo:** ajusta la luminancia del vídeo.
- **Afinar:** ajusta el tiempo de demora de datos y reloj para reducir impurezas en la imagen.
- **Reloj Manual:** ajusta el reloj de pixel horizontal del vídeo.
- **Posición H.:** ajusta la posición horizontal de la imagen.
- **Posición V.:** ajusta la posición vertical de la imagen.


OPERACIÓN AVANZADA — CONTROL REMOTO

PIP/POP

El botón PIP/POP le permite ver dos pantallas de Fuentes diferentes simultáneamente. (PIP es imagen en imagen; POP es imagen fuera de imagen)

Pulse **PIP** en el control remoto repetitivamente.

La pantalla cambiará de pantalla normal → pantalla PIP → pantalla POP.



• Seleccionar Fuente de Entrada PIP


1. Pulse el botón **PIP Source** para seleccionar la fuente de entrada para la subpantalla como lo sigte. (Usted debe presionar el botón **PIP** primero.)

Pantalla principal	Fuente de entrada de subpantalla disponible
TV	YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA
AV	YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA
S-Video	YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA
YPbPr	TV / AV / S-Video / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	AV / S-Video / YPbPr / VGA
VGA	TV / AV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3

2. Use ◀▶ para seleccionar la subfuente de entrada y pulse **ENTER** para confirmar.

Nota: Para seleccionar la fuente de entrada de la pantalla principal, pulse el botón **SOURCES**.

- **Seleccionar Tamaño de PIP:** Pulse el **PIP Size** para seleccionar el tamaño de la sub pantalla. La función sólo actua en PIP.
- **PIP Position Select: Seleccionar POSICIÓN PIP:** Pulse ▲ para seleccionar la posición de la subpantalla. La función sólo actua en PIP.



Observe que la pantalla indexada con el marco rosado es la pantalla seleccionada para configurar. Use ◀▶ para mover el índice entre la pantalla principal y la subpantalla.

Otras Informaciones

Especificaciones

LCD	Type	42.02" TFT Matriz Activa 0.68 (H) x 0.68 (V) mm pixel
	Filtro de color	Tira vertical RVA
	Superficie de vidrio	Antideslumbrante
Señal de entrada	RVA	RVA analógico (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohms) Sincronización Separada, f _h : 30-80 kHz, f _v : 50-75 Hz
	RF	Antena de Sistema TV / NTSC+ATSC, Sistema TV Cable / CATV + Cable Digital
	Vídeo	1 RCA compuesto, 1 S-Video, 1 componente YPbPr, HDMI x 3
	Audio	1 mini-estéreo, 2 pares de estéreo RCA (I/D)
Compatibilidad	PC	Jusqu'à 1360 x 768 Non-entrelacé
Resoluciónn	Recomendado Y soportado	1360 x 768 @ 60 Hz
		1280 x 1024 @ 60 Hz
		1280 x 720 @ 60 Hz
		1024 x 768 @ 60, 75 Hz
		800 x 600 @ 60, 75 Hz
		640 x 480 @ 60, 75 Hz
Salida de audífono		10W x 2 @ THD=10%
Salida de Audio		1 SPDIF (óptico), 1 clavija de audífono, 1 clavija estéreo RCA
Alimentación	Voltaje	100-240 VAC, 50/60 Hz (autocambio)
Área de muestra	Scan Entero	930.25mm (H) x 523.01mm (V) 36.6" (H) x 20.59" (V)
Condiciones de operación	Temperatura	32°F a + 104°F (0°C a + 40°C)
	Humedad	10% a 65% (sin condensación)
	Altitud	A 10,000 pies (3,000m)
Condiciones de almacenaje	Temperatura	-4°F a + 140°F (-15°C a + 60°C)
	Humedad	10% a 90% (sin condensación)
	Altitud	A 40,000 pies (12,000m)
Dimensiones	Física	1025.14mm (A) x 773.47mm (A) x 294.6mm (P) 40.4" (A) x 30.5" (A) x 11.6" (P)
Peso	Neto	33.3 kg (73.3 lb)
Regulaciones		UL, FCC-B (Doc-B), NOM, BEST-7
Consumo eléctrico	ENC	< 280 W (LED verde)
	En espera	< 3 W (LED rojo)

Modo Tiempo Preconfigurado (Preajustado en GTF® 1360 x 768 @ 60 Hz)

Advertencia: no configure la tarjeta de gráficos en su ordenador para que ésta exceda estos índices de renovación; hacerlo puede resultar en daño permanente en el LCD TV.

Nota: las especificaciones del producto son sujeto a cambio sin aviso.

Eliminación de problemas

Sin encendido

- Asegúrese de que el LCD TV está bien conectado.
- Asegúrese de que el cable AC está bien conectado.
- Asegúrese de que el AC está ENCENDIDO, el botón DC está ENCENDIDO (LED verde).
- Conecte otro dispositivo eléctrico (como una radio) al receptáculo para verificar si está funcionando.

Imagen pobre o ausente

- La estación TV puede tener problemas. Intente otro canal.
- La señal de TV Cable está mezclada o codificada. Contacte su operador de cable.
- Asegúrese de que la conexión de otros componentes es correcta.
- Asegúrese de que la configuración está correcta después de las conexiones.
- Asegúrese de seleccionar la entrada correcta y la señal de entrada es compatible.

Color extraño, color claro, o mala alineación de color

- Asegúrese de que el cable de vídeo está bien conectado.
- La imagen aparece oscura en un cuarto bien iluminado.
- Ajuste el brillo y contraste.
- Verifique la configuración de señal de entrada.

Sin sonido

- Verifique las conexiones de audio.
- El botón MUDO está pulsado, pulse el botón otra vez.
- Verifique las configuraciones de audio, el audio de TV estaría en mínimo.
- Pulse el Volumen+(Subir) en el control remoto.

Control Remoto no funciona

- Asegúrese de que las pilas estén bien insertadas.
- Pilas débiles o desgastadas. Cambielas.
- ¿Hay una fluorescente encendida cerca del sensor del control remoto?
- La trayectoria del control remoto estaría bloqueada. Asegúrese de abrirla y el control remoto apunte el sensor de control remoto en el TV.
- Pulse un solo botón a la vez y el correcto para la operación deseada.

No se puede operar el dispositivo

- Influencias externas como luz o electricidad estática puede causar el malfuncionamiento. En este caso, opere el dispositivo después de encender primero el LCD TV y el Sistema AVC, o desconecte el cable AC por 1 a 2 minutos, después conecte otra vez.

Se apagó repentinamente

- ¿Está configurado el cronómetro de dormir?
- La temperatura interna del dispositivo ha aumentado. Quite los objetos que bloquean la ventilación o límpielo.

Sin recepción CATV (o recepción arriba de CH13)

- ¿La opción AIRE/CABLE está bien configurada? Configure la opción AIRE/CABLE en CABLE.
- CATV está conectado incorrectamente o no conectada. Verifique todas las conexiones de CATV.
- El servicio de TV cable se interrumpió. Contacte su operador de cable.

Imagen cortada/con barra lateral

- ¿Está bien posicionada la imagen?
- ¿Están los ajustes de modo pantalla como el tamaño de imagen bien configurados?

Soporte al Cliente

Para el soporte técnico o servicio de producto, vea la lista abajo o conecte su vendedor.

Nota: necesitará presentar el número serial.

País/ Región	Sitio Web	T=Teléfono F=Fax	Correo Electrónico
EE.UU	www.viewsonic.com/support/	T= (800) 688 6688 F= (909) 468 1202	service.us@viewsonic.com
Canadá	www.viewsonic.com/support/	T= (866) 463 4775	service.ca@viewsonic.com

Garantía limitada

VIEWSONIC® LCD TV

Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni mano de obra durante el período de garantía. Si algún producto tiene estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:

Los televisores LCD de ViewSonic están garantizados durante 1 para todas las piezas, excluyendo la fuente de luz y 1 año de mano de obra desde la fecha de compra primera original.

Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el comprador original de este producto.

La garantía no cubre:

1. Ningún producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Ningún daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
 - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
 - b. Reparación o intento de reparación por personal no autorizado por ViewSonic.
 - c. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
 - d. Eliminación o instalación del producto.
 - e. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos eléctricos.
 - f. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
 - g. Desgaste y deterioro normales.
 - h. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como “imagen quemada” que consiste en una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por retirada, seguro y servicio de configuración.
5. Cuando se monte sobre la pared, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
 - a. Los accesorios que acompañan a este producto debe utilizarse exclusivamente con este producto.
 - b. Cuando el producto se monte sobre la pared, los orificios y los tornillos de fijación permanecerán en el cuerpo de la pared.
 - c. La pared podría perder color en caso de que este producto quede montado sobre la pared durante un período largo de tiempo.

Cómo obtener asistencia:

1. Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic. Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
2. Para recibir asistencia bajo garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic o a ViewSonic.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños en otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.

Alcance de las legislaciones estatales:

Esta garantía proporciona derechos legales concretos también dispone de otros derechos que pueden variar según el estado. En algunos estados está prohibida la limitación de las garantías implícitas y/o la exclusión de daños fortuitos o resultantes, por lo que es posible que no se apliquen las limitaciones y exclusiones anteriores.

Ventas fuera de EE.UU. y de Canadá:

Para obtener información y asistencia sobre los productos de ViewSonic que se venden fuera de EE.UU. y de Canadá, póngase en contacto con ViewSonic o con el distribuidor local de ViewSonic.

El período de garantía para este producto en la China continental (excluido Hong Kong, Macao y Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la Tarjeta de garantía de mantenimiento.



ViewSonic®

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>